

Zeitrelais



Steuerspannung variabel von 12V AC/DC bis 230V AC/DC, bei AC 50/60Hz
 Schaltausgang 1, Wechsler 8A 250V± 50/60Hz, Sieben einstellbare Zeitbereiche
 Deckel plombierbar, Funktionsanzeige durch LED am Gerät, Mit Handschalter «Netz dauernd an» bzw. «Automatisch»

VE	Art.	Relais	Anzahl TE
1	0047 40 528 013 082	Ansprechverzögert Ermöglicht das verzögerte Einschalten einer Last (Alarm, Beleuchtung, Schütz) Die Zeitverzögerung (T) beginnt mit dem Einschalten des Relais Nach Ablauf der Verzögerungszeit wird die Last eingeschaltet	1
1	0047 41 528 013 182	Abfallverzögert Ermöglicht das verzögerte Ausschalten einer Last (Ventilatoren, usw.) Die Zeitverzögerung (T) beginnt mit dem Öffnen des Schalters oder des unbeleuchteten Tasters Bei Ablauf der Verzögerungszeit wird die Last ausgeschaltet	1
1	0047 42 528 013 282	Blinkend Ermöglicht das zyklische Ein- und Ausschalten einer Last (Beleuchtung, Warnsignal) Die Zeitverzögerung (T) beginnt mit dem Einschalten des Relais Bei Ablauf der Verzögerungszeit (T) wird die Last ausgeschaltet	1
1	0047 43 528 013 382	Schliessverzögerung Ermöglicht das Einschalten einer Last für eine bestimmte Dauer (Schütz) Die Zeitverzögerung (T) beginnt mit dem Schliessen des Schalters oder des unbeleuchteten Tasters Bei Ablauf der Verzögerungszeit wird die Last ausgeschaltet	1
1	0047 45 528 013 582	Einschaltwischend Ermöglicht das Einschalten einer Last für eine bestimmte Dauer Die Zeitverzögerung (T) beginnt mit dem Einschalten des Relais Bei Ablauf der Verzögerungszeit (T) wird die Last ausgeschaltet	1
1	0047 44 528 013 482	Multifunktion Ansprechverzögert Abfallverzögert Ansprech/abfallverzögert Zeitgeber (Impulse) Zeitgeber und Wischkontakt Einschaltwischend Blinkend (zu Beginn geöffnet) Zählwerk ansprechverzögert Zählwerk einschaltverzögernd	1