

# Composition d'une installation vidéo

système vidéo bus 2 fils avec platines de rue Sfera New, toutes les finitions et caméra night & day

SYSTÈME VIDÉO BUS 2 FILS AVEC PLATINES DE RUE SFERA NEW, TOUTES LES FINITIONS ET CAMÉRA NIGHT & DAY																						
Nombre de boutons d'appel	Boîtes d'encastrement		Plaques de recouvrement + porte modules		Modules de fonction				Façades			Façades				Alimentation	Adaptateur vidéo	Dérivateur vidéo	Configureurs			Postes intérieurs
	350020 964 570 290 2 Mod.	350030 964 570 390 3 Mod.	35022 (1) 964 527 210 2 Mod.	35023 (1) 964 527 310 3 Mod.	351100 964 500 190 Micro HP	352400 964 501 990 N&D cam.	354000 964 503 490 Câble	352000 964 501 690 4 BP	35240 (1) 964 515 610 N&D cam.	35110 (1) 964 513 910 Micro HP	35111 (1) 964 514 010 Micro HP + 1 BP	35112 (1) 964 514 110 Micro HP + 2 BP	35203 (1) 964 515 010 3 BP	35204 (1) 964 515 130 4 BP	35230 (1) 964 515 530 Obturbateur	346000 964 502 790 Alim	346830 964 925 090 Vidéo	346841 964 922 190 Etages	306064 964 551 090 Kit 10 app.	306065 964 551 290 Kit 20 app.	3501/* 964 980 * 90 Config.	344192(2) 964 021 100 Polyx Vid. Basic
1	1		1		1	1			1	1					1	1					1	
2	1		1		1	1			1		1				1	1					1	
3		1		1	1	1		1	1	1				1	1	1	1				1	
4		1		1	1	1		1	1	1				1	1	1	1				1	
5		1		1	1	1		1	1		1				1	1	1				1	
6		1		1	1	1		1	1			1			1	1	2				1	
7	2		2		1	1	1	2	1	1			1	1	1	1	2				1	
8	2		2		1	1	1	2	1	1				2	1	1	2				1	
9	2		2		1	1	1	2	1		1			2	1	1	2				1	
10	2		2		1	1	1	2	1			1		2	1	1	3				1	
11		2		2	1	1	1	3	1	1			1	2	1	1	3			1		
12		2		2	1	1	1	3	1	1				3	1	1	3			1		
13		2		2	1	1	1	3	1		1			3	1	1	3			1		
14		2		2	1	1	1	3	1			1		3	1	1	4			1		
15		2		2	1	1	1	4	1	1			1	3	1	1	4			1		
16		2		2	1	1	1	4	1	1				4	1	1	4			1		
17		2		2	1	1	1	4	1		1			4	1	1	4			1		
18		2		2	1	1	1	4	1			1		4	1	1	5			1		
19		3		3	1	1	2	5	1	1			1	4	2	1	5			1		
20		3		3	1	1	2	5	1	1				4	1	1	5			1		
22		3		3	1	1	2	5	1			1		5	2	1	6	1	1	1		
26		3		3	1	1	2	6	1			1		6	1	1	7	1	1	1		
28		3		3	1	1	2	7	1	1				7	1	1	7	1	1	1		
32		4		4	1	1	3	8	1	1				8	2	1	8	2	1	2		
36		4		4	1	1	3	9	1	1				9	1	1	9	2	1	2		
40		4		4	1	1	3	10	1	1				10	2	1	10	3	1	3		
44		5		5	1	1	4	11	1	1				11	2	1	11	3	1	3		
48		5		5	1	1	4	12	1	1				12	2	1	12	3	1	3		

Postes intérieurs	NOMBRE DE CONFIGURATEURS											
	306064 964 551 090 Kit 10 app.	306065 964 551 290 Kit 20 app.	3501/0 964 980 090 Config. 0 (10 Pcs)	3501/1 964 980 190 Config. 1 (10 Pcs)	3501/2 964 980 290 Config. 2 (10 Pcs)	3501/3 964 980 390 Config. 3 (10 Pcs)	3501/4 964 980 490 Config. 4 (10 Pcs)	3501/5 964 980 590 Config. 5 (10 Pcs)	3501/6 964 980 690 Config. 6 (10 Pcs)	3501/7 964 980 790 Config. 7 (10 Pcs)	3501/8 964 980 890 Config. 8 (10 Pcs)	3501/9 964 980 990 Config. 9 (10 Pcs)
jusqu'à 10	1											
jusqu'à 20		1										
jusqu'à 29	1	1			1							
à partir de 30	2	1			1	1						
à partir de 40	3	1			1	1	1					
à partir de 50	4	1			1	1	1	1				
à partir de 60	5	1			1	1	1	1	1			
à partir de 70	6	1			1	1	1	1	1	1		
à partir de 80	7	1			1	1	1	1	1	1	1	
à partir de 90	8	1			1	1	1	1	1	1	1	1

Le tableau recommande le nombre de configureurs à commander pour les systèmes de 1 à 100 postes intérieurs avec une platine de rue

1 : Remplacer le numéro du code article par le chiffre correspondant à la finition souhaitée: 1 – Allmetal, 2 – Allwhite, 3 – Allstreet  
 2 : À la place de Polyx vidéo couleur réf. 344192, il est également possible d'utiliser les postes intérieurs. Axolute Vidéo Display réf. 349311/12/13, Polyx Memory Display 344163. Une configuration supplémentaire est nécessaire avec ces postes intérieurs pour l'interface d'appel bouton poussoir palière réf. 346833. Avec les modèles Axolute, il faut commander séparément les cadres enjoliveurs correspondants. Un relais (N° de réf. 346200) est nécessaire pour la commande de lumière ou une ouverture de porte supplémentaire.  
 \* Pour plus de 20 appartements, vous trouverez le tableau pour le choix des configureurs

**Réf. Bticino**  
 Pour sélectionner la couleur du produit, veuillez remplacer le dernier chiffre référencé bticino en bleu correspondant à la finition voulue.

**E-No.**  
 Pour sélectionner la couleur du produit avec le numéro Eldas, veuillez remplacer l'avant dernier chiffre référencé en bleu correspondant à la finition voulue

