

Rex³ contrôleurs de lumière

interrupteurs crépusculaires



4126 23

0037 21

0498 43

Pour la mise en marche et l'arrêt de luminaires et d'autres appareils en fonction de la luminosité

Emb.	Réf.	Interrupteur crépusculaire
1	4126 23 535 130 000	<ul style="list-style-type: none"> Avec détecteur de lumière Câble vers détecteur de lumière 2 × 1,5mm², longueur maximale du câble 50m Indication de la commutation par LED <p>LuxeSwitch</p> <ul style="list-style-type: none"> 230V, 50/60Hz 1 contact à fermeture 250V/50Hz, 16A~ cos φ = 1 Avec commutation au passage par zéro Ampoules à incandescence 2000W Tubes fluorescents compensés en série 2000W compensés en parallèle max. 70 µF 1000W Lampes à basse consommation 1000W Lampes halogènes BT à ballaste électronique 2000W <p>Commutateur manuel Marche/Automatique Retard à la mise en marche et à l'arrêt env. 90s Plage de réglage 1-100 000 Lux Largeur de l'appareil 1 module Degré de protection: Appareil IP20, détecteur de lumière IP54 Détecteur de lumière inclus, N° de réf. 4128 58</p>
1	0037 21 535 130 200	<p>MicroLux D, 1 Canal</p> <ul style="list-style-type: none"> Interrupteur crépusculaire avec horloge Changement automatique heure d'été/d'hiver Plage de réglage 2 - 60 000 Lux Retard à la mise en marche et à l'arrêt env. 60s Dérive d'horloge +/- 2,5s/jour Réserve de marche 100 heures Moteur à quartz, 230V, 50/60Hz 1 contact inverseur 250V/50Hz, 10A~ cos φ = 1 8 programmes commutation minimale 1 min. Commutation manuelle Plombage possible du couvercle <p>Largeur de l'appareil 1 module Degré de protection: Appareil IP20, détecteur de lumière IP55 Détecteur de lumière inclus, N° de réf. 0695 18</p>
1	0498 43	<p>Interrupteur crépusculaire – montage mural</p> <p>LuxeRex</p> <ul style="list-style-type: none"> Plage de réglage 0,2 - 200 Lux Retard à la mise en marche et à l'arrêt env. 120s 230V, 50/60Hz 1 contact à fermeture 250V/50Hz, 10A~ cos φ = 1 Degré de protection IP54
1	4128 58	<p>Accessoires</p> <p>Détecteur de lumière</p> <ul style="list-style-type: none"> comme détecteur de lumière de rechange pour N° de réf. 4126 23 cellule photoélectrique degré de protection IP54
1	0695 18 545 999 031	<p>Détecteur de lumière Plexo</p> <ul style="list-style-type: none"> comme détecteur de lumière de rechange pour N° de réf. 0037 21 cellule photoélectrique degré de protection IP55

Rex³ contrôleurs de lumière

schéma de câblage

■ Schéma de câblage

LuxeSwitch

230 V
N P
détecteur de lumière inclus
max. 50 m

MicroLux D

230 V
N P
détecteur de lumière inclus
max. 50 m

LuxeRex

N P