

Composition d'une installation audio

système audio bus 2 fils pour installation dans une boîte aux lettres

SYSTÈME AUDIO BUS 2 FILS POUR INSTALLATION DANS UNE BOÎTE AUX LETTRES									
Nombre d'appels	Modules de fonction			Alimentation	Configureurs			Postes intérieurs	
	 346991 964 704 000 Micro haut-parleur pour 8 boutons poussoirs	 346992 964 704 100 Module d'extension avec 8 BP	 346230 964 923 290 Relais de gâche	 346000 964 502 790 Alim	 306064 964 551 090 Kit pour 10 appart.	 306065 964 551 290 Kit pour 20 appart.	 3501/* 964 980 *90 Configureurs	 344252 964 021 200 Classe 100	 344082 964 021 000 Polyx Audio
1	1		1	1	1			1	1
2	1		1	1	1			2	2
3	1		1	1	1			3	3
4	1		1	1	1			4	4
5	1		1	1	1			5	5
6	1		1	1	1			6	6
7	1		1	1	1			7	7
8	1		1	1	1			8	8
9	1	1	1	1	1			9	9
10	1	1	1	1	1			10	10
11	1	1	1	1		1		11	11
12	1	1	1	1		1		12	12
13	1	1	1	1		1		13	13
14	1	1	1	1		1		15	14
15	1	1	1	1		1		15	15
16	1	1	1	1		1		16	16
17	1	2	1	1		1		17	17
18	1	2	1	1		1		18	18
19	1	2	1	1		1		19	19
20	1	2	1	1		1		20	20
22	1	2	1	1	1	1	1	22	22
26	1	3	1	1	1	1	1	26	26
30	1	3	1	1	2	1	2	30	30
34	1	4	1	1	2	1	2	34	34
38	1	4	1	1	2	1	2	38	38
42	1	5	1	1	3	1	3	42	42
46	1	5	1	1	3	1	3	46	46
50	1	6	1	1	4	1	4	50	50

Un relais (N° de réf. 346200) est nécessaire pour la commande de lumière ou une ouverture de porte supplémentaire. Pour la connexion à une centrale téléphonique une interface (N° de réf. 306905) + (N° de réf. 905TFE) est nécessaire

*Pour des installations avec plus de 20 résidents veuillez voir le tableau ci-dessous

Un relais (N° de réf. 346200) est nécessaire pour la commande de lumière ou une ouverture de porte supplémentaire. Pour la connexion à une centrale téléphonique une interface est nécessaire (N° de réf. 306905) + (N° de réf. 905TFE)

* Pour plus de 20 appartements, vous trouverez ci-dessous le tableau pour le choix des configureurs

Postes intérieurs	NOMBRE DE CONFIGURATEURS											
	306064 964 551 090 Kit 10 app.	306065 964 551 290 Kit 20 app.	3501/0 964 980 090 Config. 0 (10 Pcs)	3501/1 964 980 190 Config. 1 (10 Pcs)	3501/2 964 980 290 Config. 2 (10 Pcs)	3501/3 964 980 390 Config. 3 (10 Pcs)	3501/4 964 980 490 Config. 4 (10 Pcs)	3501/5 964 980 590 Config. 5 (10 Pcs)	3501/6 964 980 690 Config. 6 (10 Pcs)	3501/7 964 980 790 Config. 7 (10 Pcs)	3501/8 964 980 890 Config. 8 (10 Pcs)	3501/9 964 980 990 Config. 9 (10 Pcs)
jusqu'à 10	1											
jusqu'à 20		1										
jusqu'à 29	1	1			1							
à partir de 30	2	1			1	1						
à partir de 40	3	1			1	1	1					
à partir de 50	4	1			1	1	1	1				
à partir de 60	5	1			1	1	1	1	1			
à partir de 70	6	1			1	1	1	1	1	1		
à partir de 80	7	1			1	1	1	1	1	1	1	
à partir de 90	8	1			1	1	1	1	1	1	1	1

Le tableau recommande le nombre de configureurs à commander pour les systèmes de 1 à 100 postes intérieurs avec une platine de rue