

Composition d'une installation audio

système audio bus 2 fils avec platine de rue Sfera New, toutes les finitions

SYSTÈME AUDIO BUS 2 FILS AVEC PLATINE DE RUE SFERA NEW, TOUTES LES FINITIONS																					
Nombre de boutons d'appel	Boîtes d'encastrement			Plaques de recouvrement + porte modules			Modules de fonction			Façades					Alimentation	Configurateurs			Postes intérieurs		
	350010 964 570 190 1 Mod.	350020 964 570 290 2 Mod.	350030 964 570 390 3 Mod.	350211 ¹ 964 527 130 1 Mod.	350221 ¹ 964 527 230 2 Mod.	350231 ¹ 964 527 330 3 Mod.	351100 964 500 190 Micro HP	352000 964 501 690 4 BP	354000 964 503 490 Câble	351101 ¹ 964 513 930 Micro HP	351111 ¹ 964 514 030 Micro HP + 1 BP	351121 ¹ 964 514 130 Micro HP + 2 BP	352031 ¹ 964 515 030 3 BP	352041 ¹ 964 515 130 4 BP	352301 ¹ 964 515 530 Obturbateur	346000 964 502 790 Alim	306064 964 551 090 Kit 10 appart.	306065 964 551 290 Kit 20 appart.	3501/* 964 980 * 90 Config.	344252 964 021 200 Classe 100	344082 964 021 000 Polyx Audio
1	1			1			1				1				1					1	1
2	1			1			1					1			1					1	2
3		1			1		1	1			1				1					1	3
4		1			1		1	1			1				1					1	4
5		1			1		1	1			1				1					1	5
6		1			1		1	1				1			1					1	6
7			1			1	1	2			1				1					1	7
8			1			1	1	2			1				1					1	8
9			1			1	1	2			1				1					1	9
10			1			1	1	2				1			1					1	10
11		2			2		1	3	1		1				1			1		1	11
12		2			2		1	3	1		1				1			1		1	12
13		2			2		1	3	1		1				1			1		1	13
14		2			2		1	3	1		1				1			1		1	14
15			2			2	1	4	1		1				1			1		1	15
16			2			2	1	4	1		1				1			1		1	16
17			2			2	1	4	1		1				1			1		1	17
18			2			2	1	4	1		1				1			1		1	18
19			2			2	1	5	1		1				1			1		1	19
20			2			2	1	5	1		1				1			1		1	20
22			2			2	1	5	1		1				1			1		1	22
26			3			3	1	6	2		1				1			1		1	26
28			3			3	1	7	2		1				1			1		1	28
32			3			3	1	8	2		1				1			1		2	32
36			4			4	1	9	3		1				1			1		2	36
40			4			4	1	10	3		1				1			1		3	40
44			4			4	1	11	3		1				1			1		3	44
48			5			5	1	12	4		1				1			1		3	48

1) Remplacer le numéro du code article par le chiffre correspondant à la finition souhaitée: 1 - Allmetal, 2 - Allwhite, 3 - Allstreet
 Un relais (N° de réf. 346200) est nécessaire pour la commande de lumière ou une ouverture de porte supplémentaire
 Pour la connexion à une centrale téléphonique une interface est nécessaire (N° de réf. 306905) + (N° de réf. 905TFE)
 * Pour plus de 20 appartements, vous trouverez ci-dessous le tableau pour le choix des configurateurs

NOMBRE DE CONFIGURATEURS												
Postes intérieurs	306064 964 551 090 Kit 10 appart.	306065 964 551 290 Kit 20 appart.	3501/0 964 980 090 Config. 0 (10 Pcs)	3501/1 964 980 190 Config. 1 (10 Pcs)	3501/2 964 980 290 Config. 2 (10 Pcs)	3501/3 964 980 390 Config. 3 (10 Pcs)	3501/4 964 980 490 Config. 4 (10 Pcs)	3501/5 964 980 590 Config. 5 (10 Pcs)	3501/6 964 980 690 Config. 6 (10 Pcs)	3501/7 964 980 790 Config. 7 (10 Pcs)	3501/8 964 980 890 Config. 8 (10 Pcs)	3501/9 964 980 990 Config. 9 (10 Pcs)
jusqu'à 10	1											
jusqu'à 20		1										
jusqu'à 29	1	1			1							
à partir de 30	2	1			1	1						
à partir de 40	3	1			1	1	1					
à partir de 50	4	1			1	1	1	1				
à partir de 60	5	1			1	1	1	1	1			
à partir de 70	6	1			1	1	1	1	1	1		
à partir de 80	7	1			1	1	1	1	1	1	1	
à partir de 90	8	1			1	1	1	1	1	1	1	1

Le tableau recommande le nombre de configurateurs à commander pour les systèmes de 1 à 100 postes intérieurs avec une platine de rue

Réf. Bticino
 Pour sélectionner la couleur du produit, veuillez remplacer le dernier chiffre référencé bticino en violet correspondant à la finition voulue.

E-No.
 Pour sélectionner la couleur du produit avec le numéro Eldas, veuillez remplacer l'avant dernier chiffre référencé en violet correspondant à la finition voulue.



1 Allmetal (Alu)
 Réf. 35xxx1
 E-No. 964 xxx x3x



2 Allwhite (Blanc)
 Réf. 35xxx2
 E-No. 964 xxx x0x



3 Allstreet (Anthracite)
 Réf. 35xxx3
 E-No. 964 xxx x7x